

INSTRUKCE:

Stav připojení:

Indikátor	Popis
Pomalou bliká (jednou za sekundu)	Stav opětovného připojení *Připojení k dříve spárovanému zařízení
Rychle bliká (4krát za sekundu)	Stav párování *Může být vyhledán a spárován zařízeními pouze ve stavu párování
Svítlí	Stav připojení *Dlouhým stisknutím tlačítka Domů na 5 sekund vypnete ovladač.

Stav indikátoru kanálu:

Indikátor kanálu	Režim	Metoda připojení	Doporučená platforma
	DS4		Win 10 nebo vyšší iOS 13 nebo vyšší
	XInput		Win 10 nebo vyšší Android 8.0 nebo vyšší
Vodorovně bliká	NS		Switch
	HID		Android 8.0 nebo vyšší


Návod k připojení

Připojení k systému Windows

Kabelové připojení

1. Pomocí přiloženého kabelu typu C připojte ovladač k počítači.
2. Připojení je úspěšné, když indikátor kanálu zůstane svítit.


Bluetooth připojení

3. Dlouze stiskněte tlačítka  ovladače na 2 sekundy, dokud nezačnou blikat indikátory kanálů 2, 3 a 4, a poté tlačítka uvolněte.
4. Otevřete seznam Bluetooth v počítači, vyhledejte zařízení s názvem „Wireless Controller“ a kliknutím se připojte.
3. Připojení je úspěšné, když indikátor kanálu zůstane svítit.

*Pokud se připojení nezdaří, dlouhým stisknutím párovacího tlačítka ovladače na 2 sekundy znovu přejděte do režimu párování.

Připojení přijímače

1. Připojte přijímač k portu USB připojovaného zařízení; indikátor přijímače se zobrazí, začne blikat.

2. Dlouze stiskněte tlačítka  ovladače na 2 sekundy, dokud nezačnou blikat indikátory kanálů 1, 2, 4 a 5, poté tlačítka uvolněte a počkejte, až se ovladač připojí k přijímači.
 3. Připojení je úspěšné, když indikátory na ovladači i na přijímači zůstanou svítit.
- *Pokud se spojení nezdaří, dlouhým stisknutím párovacích tlačítek na ovladači i přijímači na 2 sekundy obnovte párování.

Připojení k systému Switch

Bluetooth připojení

1. V hlavní nabídce Switche přejděte na položku Controllers (česky Ovladače) - Change Grip/Order (česky Změna úchopu/pořadí) a vyčkejte na této obrazovce.



2. Dlouze stiskněte tlačítka ovladače na 2 sekundy, dokud nezačnou vodorovně blikat indikátory kanálu, poté tlačítka uvolněte a počkejte na připojení.

3. Připojení je úspěšné, když indikátor kanálu zůstane svítit.

*Pokud připojení není úspěšné, dlouhým stisknutím párovacího tlačítka ovladače na 2 sekundy znovu přejděte do režimu párování.

Připojení k systému Android

Bluetooth připojení



1. Dlouze stiskněte tlačítka ovladače na 2 sekundy, dokud nezačnou blikat indikátory kanálů 1 a 5, a poté tlačítko uvolněte.

2. Otevřete seznam Bluetooth v telefonu, najděte zařízení s názvem GameSir-Tarantula Pro a kliknutím se připojte.

3. Připojení je úspěšné, když indikátor kanálu zůstane svítit.

*Pokud se připojení nezdaří, dlouhým stisknutím párovacího tlačítka ovladače na 2 sekundy znovu přejděte do režimu párování.

Připojení k systému iOS

Bluetooth připojení



1. Dlouze stiskněte tlačítka ovladače na 2 sekundy, dokud se nezobrazí kanál. blikají indikátory 2, 3 a 4, poté tlačítka uvolněte.

2. Otevřete seznam Bluetooth v telefonu, najděte zařízení s názvem DUOLSHOK 4 Wireless Controller a kliknutím se připojte.

3. Připojení je úspěšné, když indikátor kanálu zůstane svítit.

*Barvu indikátoru Domů můžete změnit v nastavení telefonu: Nastavení - Obecné - Herní ovladač.

*Pokud se připojení nezdaří, dlouhým stisknutím párovacího tlačítka ovladače na 2 sekundy znovu přejděte do režimu párování.